⑩日本国特許庁(IP)

⑩ 特許出關公告

許 公 報(B2)

昭60 - 47634

@Int.Cl.4 G 86 K

激别記号

庁内整照番号 Z -8320-5B Z -8320-5B

❷❸公告 昭和60年(1985)10月22日

発明の数 1 (全4百)

②発明の名称 験取データ訂正装置

> @14 爾 昭55-99234 **69H** 图 昭55(1980)7月18日

49% 開 昭57-23179 母昭57(1982)2月6日

危発 明 者

横浜市港北区網島東四丁目3番1号 松下通信工業株式会 社内

砂出 願 人 松下電器産業株式会社 門真市大学門直1006番地 **布件 班 人** 外1名

弁理士 中尾 敏男 赛 查 官 河 幽 称 爵

,

の特許請求の範囲 1 機票に記載された文字を読取る帳票読取機構 と、初期値設定のために入力されたシーケンシス 番号を、上記帳票読取機構で帳票読取り在にカウ リング機構と、上記帳票読取機構で読取られた文 字信号と共に上記カウントアツブされたシーケン シス番号を付加して外部装置へデータ伝送するデ - 夕伝送装置と、訂正すべきものとして上記外部 **萎置から上記デーク伝送装置を介して返送された 10 ンパーリング機構 2 で初期値設定されたシーケン** 上記シーケンシス番号と読取られた文字信号とを 表示するディスプレイと、このディスプレイに表 示された上記文字信号を訂正するキーボードとを 具備する読取デーク訂正装置。

発明の詳細な説明

本発明は読取データ訂正装置するものである。 具体的にはたとえば、誘取るべく帳票の禁取り 順番とデータ伝送装置より送信または受信する伝 送データとの順番を明確に対応づけると共に、続 取データの送信機能に加えて更に一度送信したデ 20 おく。 タを再び選択的に受信できる受信機能を設け て、院取データを伝送装置に接続された外部の計 算機装置でチェックできるようにし、糖取データ の高信頼化と高品質データの入力時間の短絡化を 図るものである。

以下に本発明の実施例とともに説明する。第1 図は全体の構成を示すもので、候聚読取機構 1、 ナンバーリング機構2、データ伝送装置3、キー

ポード装置4、ディスプレイ装置5、フロツピイ ーデイスク装置も及びそれらのコントロールを行 なう部御装置 7より構成されている。

帳票読取りに際して、あらかじめキーボード ントアップして上記候票にプリントするナンパー δ 置 4、ディスプレイ装置 5 により帳票の読取り順 番を表わすシーケンシス番号の初期値設定を行な う。なおこの初期値設定はコントロール帳票をあ らかじめ読取ることでも可能である。まず目的の 入力候薬を一枚、帳票跣取機構1にて読取るとナ シス番号が帳票にプリントされる。次に二枚目の **帳票を同様に読取ると、カウントアップされたシ** ーケンシス番号が同様にプリントされる。以下、 次々と核票を説取る毎にカウントアップされたシ 15 ーケンシス番号が頻票にプリントされ、読取る額 番を明示することができる。

> 一方、読取られたデークはデーク伝送装置 3 に て送煙されるが、この時に帳票にプリントしたシ ーケンシス番号を読取データに付加して送信して

このようにして伝送されたデータはセンターコ ンピューク装置に入力され、データのマツチング 等の必要な処理を行ない、その結果、入力エラー と判定されるデータについてデータ伝送装置を通 25 じて文字読取装置へ返送する。この時読取りデー タに付加されたシーケンシス番号も同時に返送し ておく。文字読取装置ではこれらの受信データを デイスプレイ装置5に表示し、操作者へ入力エラ 3

- のあつたことを知らせるが、この時に入力エラ - のあつた帳票のシーケンシス番号も同時にディ スプレイ装置5に表示する。したがつて操作者は その表示から該当のシーケンシス番号を知り、既 に読取り済みの展纂群から指定のシーケンシス番 5 号のプリントされた帳票を見つけ出し、入力エラ 一の修正等を容易に行うことが可能となる。

第2図は第1図に示した実施例のフローチャー トを示すものである。関示操作11が行なわれる とシーケンシス番号初期値設定プロツク12にお 10 る。 いてナンバーリングするシーケンシス番号の初期 値をあらかじめ入力する。入力されたシーケンシ ス番号は帳票読取り毎にカウントアツブされてナ ンパーリングされると同時に送信データにも付加 される。帳票流取制御ブロツク13では主として 15 プレイの表示より操作者はシーケンシス番号をキ 帳票に記入された文字を認識する。ナンバーリン グ制御ブロツク14ではシーケンシス番号初期値 設定プロツク12で入力されたシーケンシス番号 のカウントアツブと管理及び帳票へのブリントの 制御を行なう。データ書込み制御ブロック15で 20 と、再び修正データを送信し、再び制御ブロック は幔票読取制御ブロツクで認識した読取データと ナンバーリング制御ブロック14でプリントされ たシーケンス番号を合成しフロッピィーディスク や磁気テープ等の記録媒体へ書込む。

第3図はナンバーリングされた帳票読取の例を 25 示す。ここで a は読取るべき文字列、それに対し てりはナンバーリングされたシーケンシス番号で ある。このシーケンシス番号bの位置は鮮3図で は観察の下辺に寄つているが、ナンバーリング機 機によっては頻栗の上辺、及び中段、または第3 30 させて行なうことができる。 図の例と直角方向にブリントすることもできる。

上述したブロツク13~15の動作を繰返して 目的の傾葉を全て読み終えると、ブロック16で 示す読取終了となる。その後、データ伝送を開始 するが、データ送信制御ブロツク17ではデータ 35 ユータを接続すると、同コンピユータ装置で、読 書込み制御ブロック15で書込んだ媒体からデー タを読み出し、送信データとして帳票読取データ とシーケンシス番号を合成して送信開始する。

第4図はこのようにして送信される送信データ の例を示す。すなわち送信データの先頭にシーケ 40 及びセンターコンピュータで論理チェックェラー ンシス番号c、その後に読取データdを配置して いるが、もちろんこの逆の配置もあり得る。また 読取データの途中にシーケンシス番号を挿入する こともある。また送信データの形式は、受信の時

にも同じく利用される。

このよるにして全ての読取データを送信してま うと、次にデータ受信制御ブロック18が動作す る。データ送信制御ブロックで送信したデータの うち、センターコンピュータで論理チェツクエラ となつたものやその他文字読取装置側に返送す る必要のあるデータが第4図の形式で受信され る。文字読取装置ではそれら受信データをディス プレイ美置に表示し操作者にデータの修正を求め

第 5 図は受信データの表示例で、シーケンシス 番号の表示 e、受信データ(読取データ)の表示 f、帳票に対応した行番号の表示g、及びメッセ ージの表示れを行なつている。このようなディス ーとして、読取り済みの帳票の束からナンバーリ ングされた同じ番号を探し出し、受信データと目 的の模型とを照合することができる。

このように、全ての受信データを修正し終る 17を利用する。以上のブロック17、18を繰 返して帳票読取データを正しく伝送し、ブロツク 19で示すデータ伝送終了となる。20は装置の 金勵作終了ブロックである。

このような装置においては次のような効果があ

(1) 従来、文字読取終置に設けられていたデータ ブロックでは不得手な分野を、伝送装置を径由し た外部の計算機装置を利用することにより罵代り

(2) 従来の文字読取装置では数字に関する論理チ エツクは比較的容易に行なえるが、英字や記号、 カナ文字等に関する論理チェックは不可能であっ た。しかし本実施例は伝送装置にセンターコンピ 取文字とマスターファイルとの比較照合が可能と なるので、英字、記号、カナ文字等の論理チェツ りができることになる。

(3) データ伝送装置を用いて、読取データの送信 となつたデータ等の受信を行なうので、結果とし て短時間に大量の高品質データの入力が可能とな 8.

上記実施例より明らかなように本発明によれば


(3) 特公 昭 60-47634

読取機能を高低類化するとともに入力時間の短縮 化を図ることができ、実用的効果が大きい。 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における読取デーク 訂正装置の構成図、第2図はその制御フローチャ 5 機、3 ·····データ伝送装置。 ート、第3回はナンバーリングされた読取帳票を


示す図、第4図は送信および受信データの内容を 示す図、第5回は受信データの表示を示す図であ

1 ……候票読取機構、2 ……ナンバーリング機



字公 昭 60-47634





第5図

